

مشخصات فنی:

✓ دارای چهار برنامه:

- برنامه های دزدگیر A و B: عملکرد کاملاً مستقل و مجزای دو برنامه A و B از یکدیگر (۱×۲) مهمترین مزیت این دستگاه است که مستقل از یکدیگر فعال میشوند و برای محیطهای مستقل مجاور هم ایده آل است. (مثال: منزل و مغازه مجاور هم)
- برنامه دزدگیر ۲۴ ساعته: مناسب جهت اتصال به شستی و یا پدال جهت اماکن حساس مانند بانک ها و موسسات اعتباری و یا طلا فروشی ها جهت اعلام بلا درنگ وقوع خطر و یا اتصال به سنسور اعلام حریق، سنسور تشخیص گاز، سنسور کمبود اکسیژن و یا هر سنسور دیگری که نیاز به بررسی دائمی دارد.
- برنامه دینگ دانگ: برای اطلاع از تغییر وضعیت یک سنسور مناسب است. مانند کنترل ورود افراد به محیط، اطلاع از باز شدن درب و ...
- ✓ دارای ۱۱ زون: زون های دستگاه که ۵ زون به صورت با سیم و ۶ زون به صورت بیسیم وصل می شوند، بنا به نیاز کاربر قابل تنظیم و برنامه ریزی به عنوان زیر مجموعه یکی از برنامه های دزدگیر هستند.
- ✓ قابلیت تنظیم و برنامه ریزی و اتصال چشم یا سنسورهای با سیم به زون های ۱ تا ۵ با هر دو نوع NC یا NO بنا به نیاز کاربر.
- ✓ انجام کلیه برنامه ریزی ها و تنظیمات دستگاه از راه دور و از طریق نرم افزار اندروید.
- ✓ حافظه ذخیره شماره تلفن با ظرفیت هشت شماره تلفن.
- ✓ قابلیت ست کردن تا بیست عدد ریموت.
- ✓ کنترل سیستم از طریق:
 - ریموت کنترل
 - پیامک
 - نرم افزار اندروید
 - تماس با سیمکارت نصب شده روی دستگاه
 - تماس با خط تلفن ثابت دستگاه
- ✓ اعلام خطر از سه طریق پیامک، تماس از سیمکارت، تماس از خط تلفن.
- ✓ مجهز به خروجی جهت اتصال رله باز کن.
- ✓ مجهز به خروجی جهت اتصال رله برای روشن و خاموش کردن هر گونه وسیله برقی.
- ✓ مجهز به خروجی جهت اتصال رله فعال شونده همزمان با آژیر.
- ✓ مجهز به صفحه نمایش LCD جهت سهولت در تنظیمات و نمایش رویدادهای سیستم.
- ✓ نمایش نام اپراتور سیمکارت و وضعیت زون ها روی صفحه نمایش.
- ✓ قابلیت تنظیم زمان ورود و خروج.
- ✓ قابلیت ضبط پیغام صوتی آلارم از راه دور.

